

## MIKROwzmacniacze abonenckie

WSS-218, -218R, -225  
WSS-412, -412R



RoHS



- Wzmacniacze w wersjach z dwoma i czterema wyjściami
- Możliwość płynnej regulacji wzmocnienia
- Niski współczynnik szumów
- Wbudowany zasilacz sieciowy z sygnalizacją pracy – dioda LED
- Estetyczna plastikowa obudowa
- Możliwość montażu do ściany – w komplecie uchwyt

## PARAMETRY TECHNICZNE

TYP		WSS-218	WSS-218R	WSS-225	WSS-412	WSS-412R
Liczba wejść	/	1	1	1	1	1
Liczba wyjść	/	2	2	2	4	4
Zakres częstotliwości pracy	MHz	45-862	5-65 85-862	VHF: 45-347 UHF: 470-862	45-862	OUT1: 5-65/85-862 OUT2-4: 85-862
Wzmocnienie	dB	18,0	18,0	VHF: 25,0 UHF: 25,0	12,0	12,0
Regulacja wzmocnienia	dB	5-18	5-18	VHF: 5-25 UHF: 5-25	0-12	0-12
Poziom szumów	dB	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Tłumienie w kanale zwrotnym	dB	/	6,0	/	/	2,0
Maksymalny poziom wyjściowy – dla 2 kanałów TV	dBuV	105	105	105	105	105
Tłumienie niedopasowania wejście / wyjście	dB	>10,0	>10,0	>10,0	>10,0	>10,0
Separacja pomiędzy wyjściami	dB	>20,0	>20,0	>20,0	>20,0	>20,0
Zasilanie / Pobór mocy	~V/VA	230 / 4,0	230 / 4,0	230 / 4,0	230 / 4,0	230 / 4,0
Impedancja wejście / wyjście	Ohm	75 / 75				
<b>INNE</b>						
Typ złącz wejście / wyjście	/	gniazdo „F” / gniazdo „F”				
Wymiary	mm	95 x 115 x 35				

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)