

MAS-830L V&A Multimetr cyfrowy

- 3 ½ cyfry
- Pomiar napięcia stałego
- Pomiar napięcia zmiennego
- Pomiar prądu stałego
- Pomiar rezystancji
- Test diody
- Test hFE
- Pomiar ciągłości obwodów
- Pamięć odczytu
- Podświetlenie ekranu



Max wskazanie LCD	1999
Wybór zakresu	ręczny
Zakres napięciowy DC	200m/2/20/200V ± 0,5%, 600V ± 0,8%
Zakres napięciowy AC	200/600V ± 1,2%
Zakres prądowy DC	200μ/2m/20mA ± 1,0%, 200mA ± 1,5%, 10A ± 3,0%
Pomiar rezystancji	200/2k/20k/200kΩ ± 0,8%, 2MΩ ± 1,0%
Test diody	tak
Test hFE	tak
Pamięć odczytu	tak
Pomiar ciągłości obwodu z sygnalizacją dźwiękową	tak
Podświetlenie ekranu	tak, 5s
Zasilanie	bateria 9V (6F22)
Temperatura pracy	0...+40st.C
Wymiary	138x69x31mm
Masa	170g

Zawartość opakowania

- multimetr MAS830L(VA)
- przyłącze do multimetru kątowe,
- niniejsza instrukcja obsługi.